

スキャンロック M3 ケーブルチェッカー

概略

- スキャンロック M3 用の外付けアクセサリ (オプション)
- 電話線、ネットワーク回線の開閉回路検査
- 使用中の電話及びネットワーク回線の検査
- 電灯線の検査
- 全ての種類のケーブル上の動作中の信号を検査
- スキャンロック M3 より電源を供給

8P8C インターフェイス - イーサネット用及び電話用回線

- 動作中の回路を検出
- 動作中回路のケーブル対を自動検出
- 28種類の組み合わせのケーブル対を自動検査
- 入力信号から装置を安全に保護 (規格適合)
- 28種類の組み合わせのケーブル対に接続された動作中のマイクロフォンを検知 (音響及び定時送信)
- 28種類の組み合わせのケーブル対上の無線盗聴器を検出
- 1000MHz までの信号をスペクトル表示
- 復調 -
 - NBFM, WBFM 及び AM
 - 内蔵スピーカーまたは 3.5mm ヘッドフォンソケットから音響を出力
- イーサネット
 - CAT5 / Cat5e (2 アクティブペア, 10/100)
 - CAT6 (4 アクティブ双方向ペア, 1000)
- IP デジタル電話
- 電話線
 - アナログ
 - デジタル

3 ピン IEC 基準電灯線インターフェイス

- フェーズ切替 (L-N, L-E, N-E)
- 入力信号から装置を安全に保護 (規格適合)
- 搬送信号の復調 (NBFM 及び AM) 2MHz まで
- 電灯線上の 1000MHz までの無線信号を検知 (スペクトル表示及び WBFM / AM 復調)
- 電灯線上の音響信号を検知 (音響及び定時発信)
- 電灯線上のイーサネット信号を検知

外部入力

- BNC
- 低電圧ケーブル
- インターコム等
- 1000MHz までの無線信号 (スペクトル表示及び WBFM / AM 復調)